

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ

Руководство по установке программного обеспечения

 **e-STUDIO2505H**

 **e-STUDIO2505F**

 **e-STUDIO2007/2507/2507i**




Благодарим за покупку многофункциональной цифровой системы TOSHIBA. в этом руководстве объясняется, как установить клиентское программное обеспечение. Перед тем, как начать работать с этим оборудованием, прочитайте это руководство. Держите это руководство под рукой в качестве справочника в будущем для настройки среды, чтобы наилучшим способом использовать функции системы e-STUDIO. Машина e-STUDIO2507i оснащена автоматическим дуплексом в стандартной комплектации.

■ Как читать это руководство



□ Символы в настоящем руководстве

Для обеспечения правильного и безопасного использования оборудования, в настоящем руководстве описываются меры предосторожности следующих трех уровней.

Необходимо внимательно изучить следующие предупреждающие обозначения и уяснить их значение и важность для прочтения настоящего руководства по эксплуатации.

- | | |
|--|--|
|  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Обозначает потенциально опасную ситуацию, способную вызвать легкие или средние травмы, либо привести к серьезному повреждению устройства или окружающих предметов. |
|  ОПАСНО! | Обозначает потенциально опасную ситуацию, способную вызвать легкие или средние травмы, либо привести к частичному повреждению устройства или окружающих предметов, либо к потере данных. |
|  Замечание | Обозначает процедуру, которой необходимо следовать для обеспечения работы этого оборудования. |

Кроме вышеупомянутого, в данном руководстве также приводится информация, которая может быть полезна для работы с этим оборудованием, со следующим идентификатором:

- | | |
|---|--|
|  Совет | Описывает полезные сведения, помогающие в работе с оборудованием. |
|  | Ссылки на страницы руководства для получения дополнительной информации. Обратитесь к указанным разделам при необходимости. |

□ Снимки экранов и порядок работы

Приведенные в этом руководстве меню и процедуры работы в Windows показаны применительно к Windows 7. Подробности экранов могут отличаться для конкретной применяемой машины и от установленной операционной системы и рабочих программ.

□ Товарные знаки

- Официальное название Windows XP - это операционная система Microsoft Windows XP.
- Официальное название Windows Vista - это операционная система Microsoft Windows Vista.
- Официальное название Windows 7 - это операционная система Microsoft Windows 7.
- Официальное название Windows 8 - это операционная система Microsoft Windows 8.
- Официальное название Windows Server 2003 - это операционная система Windows Server 2003.
- Официальное название Windows Server 2003 R2- это операционная система Windows Server 2003 R2.
- Официальное название Windows Server 2008 - это операционная система Microsoft Windows Server 2008.
- Официальное название Windows Server 2008 R2- это операционная система Windows Server 2008 R2.
- Официальное название Windows Server 2012 - это операционная система Microsoft Windows Server 2012.
- Microsoft, Windows, Windows NT, а так же фирменный знак и наименование изделий - это товарные знаки Microsoft Corporation в США и других странах.
- Другие компании или наименование изделий, приводимых в этом руководстве, либо отображаемые в программном обеспечении, могут быть фирменным знаком или торговой маркой соответствующей компании.

УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

УСТАНОВКА ИЛИ ДРУГОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ОСНОВАНО НА ПРИНЯТИИ ВАМИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ (ЕСЛИ ОБРАТНОЕ НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОСТАВЩИКОМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ОТДЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИИ). НЕ ПРИНИМАЯ ЭТИ УСЛОВИЯ, ВЫ НЕ МОЖЕТЕ УСТАНОВЛИВАТЬ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И НЕМЕДЛЕННО ДОЛЖНЫ ВЕРНУТЬ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУДА, ГДЕ ВЫ ЕГО ПОЛУЧИЛИЮ.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ:

Это юридическое соглашение между вами, конечным пользователем ("Вы"), и корпорацией ТТЕС и ее поставщиками. Это программное обеспечение, шрифты (включая гарнитуру), и связанная с ним документация ("Программное обеспечение") лицензировано для использования с системой центрального процессора, на которые оно устанавливается ("Система") в соответствии с условиями, содержащимися в настоящем Соглашении. Это программное обеспечение является собственностью корпорации ТТЕС. Корпорация ТТЕС и ее поставщики отказываются от ответственности за установку и/или использование этого программного обеспечения и за результаты, полученные при использовании этого программного обеспечения. Вы можете использовать одну копию программного обеспечения, установленного на одной системе, и не вправе копировать программное обеспечение по любой причине за исключением необходимого для использования программного обеспечения на одной системе. Любое копирование данного программного обеспечения должно соответствовать с требованиями и условиями данного Соглашения. Вы не можете, и не можете заставлять или разрешать любой третьей стороне модификацию, адаптацию, объединение, перевод, декомпиляцию, дизассемблирование или обратное проектирование программного обеспечения. Вы не вправе использовать это Программное обеспечение иначе, как в соответствии с этой лицензией. Никакие права собственности на интеллектуальную собственность в программном обеспечении не передаются вам, и полное право собственности сохраняется за корпорацией ТТЕС или ее поставщиками. Вы не лицензируете на исходный текст этого Программного обеспечения. Вы будете нести юридическую ответственность за любое нарушение авторских прав, несанкционированной передачи программного обеспечения, воспроизведения или использования программного обеспечения или его документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ:

Настоящая лицензия действует до момента ее прекращения корпорацией ТТЕС или до вашей неспособности выполнения любых условий настоящего Соглашения. По ее прекращению вы соглашаетесь ликвидировать все копии этого программного обеспечения и его документацию. Вы можете прервать эту лицензию в любое время, удалив это программное обеспечение, его документацию и все копии.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГАРАНТИИ:

Это программное обеспечение предоставляется в таком виде, как оно есть, без гарантии любого вида, выраженной в явном виде или подразумеваемой, включая, но не ограничиваясь подразумеваемыми гарантиями годности для продажи, соответствия для конкретной цели и отсутствия нарушения законов. Корпорация ТТЕС и ее поставщики отказываются от любых гарантий, связанных с качеством или использованием этого программного обеспечения. Если данное Программное обеспечение оказалось дефектным, вы (а не корпорация ТТЕС или ее поставщики) несете все расходы по необходимому обслуживанию, восстановлению или исправлению. Корпорация ТТЕС и ее поставщики не гарантируют, что функции, содержащиеся в данном Программном обеспечении, будут отвечать вашим требованиям или что работа программного обеспечения будет непрерывной и без ошибок.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

КОРПОРАЦИЯ ТТЕС ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ВАМИ ЗА ЛЮБОЙ УБЫТОК, ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИЛИ ДРУГИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ (исключая личный вред или гибель в результате халатности со стороны корпорации ТТЕС), В ТОМ ЧИСЛЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ЛЮБОЙ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, ПОТЕРИ ИНФОРМАЦИИ, ПОТЕРИ СБЕРЕЖЕНИЙ ИЛИ ДРУГИХ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ОСОБЫЕ, ОПОСРЕДОВАННЫЕ И ПРОЧИЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОРПОРАЦИЯ ТТЕС ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ БЫЛИ ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОМ УЩЕРБЕ ИЛИ ЖЕ ПРИ ИСК ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ .

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ США:

Данное Программное обеспечение поставляется с ОГРАНИЧЕННЫМИ ПРАВАМИ. В зависимости от обстоятельств, правительство США может использовать, копировать или раскрыть информацию, при условии соблюдения изложенных ограничений в подразделах (b) (3) (ii) или (c) (i) (ii) поправки Rights in Technical Data and Computer Software к статьям 252.227-7013-19 (c) (2) DOD FAR. Поставщик/производитель: корпорация TOSHIBA TEC, 1-11-1, Ohsaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562, Япония

Вы не имеете права предоставлять сублицензию, сдавать в аренду, в прокат, передавать или перемещать эту лицензию или это программное обеспечение. Любая попытка предоставляет сублицензию, сдавать в аренду, в прокат, передавать или перемещать лишают юридической силы от любых прав, долга или обязательства. Вы согласились, что вы не намереваетесь и не будете отгружать, передавать (непосредственно или косвенным образом) это программное обеспечение, включая любые копии этого программного обеспечения, или любую техническую информацию, содержащуюся в этом программном обеспечении или его носителей, или любой непосредственно получаемый продукт, в любую страну или для назначения, запрещенного правительством США. Эта лицензия должна регулироваться законами Японии или, при выборе корпорацией ТТЕС поставщика, заинтересованного в обсуждении возникших или связанных с настоящим Соглашением вопросов, законами страны, назначаемой корпорацией ТТЕС время от времени релевантным поставщиком. Если любое положение или часть настоящего Соглашения будет найдена противозаконно, недействительно или юридически недействительным, остающиеся положения или части остаются в полной силе и следствиях.

ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ПРОЧИТАЛИ НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ПОНЯЛИ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ. ВЫ СОГЛАШАЕТЕ ИСПОЛНЯТЬ ЕГО УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ. КРОМЕ ТОГО, ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ СОДЕРЖИТ ПОЛНОЕ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И КОРПОРАЦИЕЙ ТТЕС И ЕЕ ПОСТАВЩИКАМИ, И ЗАМЕНЯЕТ СОБОЙ ЛЮБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ДОГОВОР, УСТНЫЙ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЙ, ИЛИ ЛЮБОЕ ДРУГОЕ СООБЩЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ПРЕДМЕТОМ ОБСУЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. Корпорация TOSHIBA TEC, 1-11-1, Ohsaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562, Япония

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	1
УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ	2

Глава 1 ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ	6
Программное обеспечение на DVD-диске с клиентским программным обеспечением и документацией	6
Системные требования	6

Глава 2 УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ	8
Условия подключения	8
Установка драйверов	10

Глава 3 УДАЛЕНИЕ ДРАЙВЕРОВ

УДАЛЕНИЕ ДРАЙВЕРОВ	24
--------------------------	----

УКАЗАТЕЛЬ	27
-----------------	----

ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ

Эта глава поможет вам спланировать установку программы, подходящей для вашей среды.

■ Программное обеспечение на DVD-диске с клиентским программным обеспечением и документацией

- **Драйвер принтера**
Позволяет использовать это оборудование в качестве принтера при подключении его к компьютеру с системой Windows.
- **Драйвер сканера**
Позволяет удаленно сканировать оригиналы на этом оборудовании с вашего компьютера с системой Windows и передавать это изображение в TWAIN-совместимое приложение.
- **Драйвер сетевого факса или Интернет-факса**
Позволяет отправить электронные документы с компьютера Windows нескольким получателям.

Совет

Драйвер сетевого факса или Интернет-факса недоступен для системы e-STUDIO2505H.

■ Системные требования

- **Процессор**
Минимум 1 ГГц (рекомендуется 1 ГГц и выше)
- **Память**
32-разрядный процессор
- 1 Гбайт (рекомендуется 2 Гбайта)
64-разрядный процессор
- 2 Гбайта (рекомендуется 4 Гбайта)
- **Интерфейс**
USB 2.0 (высокоскоростной)
- **Операционная система**
Windows XP Service Pack 2 или более поздней версии
Windows Vista, все пакеты обновления
Windows 7, все пакеты обновления
Windows 8, все пакеты обновления
Windows Server 2003 Service Pack 1 или более поздней версии
Windows Server 2003 R2, все пакеты обновления
Windows Server 2008, все пакеты обновления
Windows Server 2008 R2, все пакеты обновления
Windows Server 2012, все пакеты обновления

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ

В этом разделе описаны методы установки драйверов принтера, сканера и сетевого факса или Интернет-факса. Для установки драйверов необходимы привилегии администратора.

■ Условия подключения



Доступны USB-соединение или сетевое соединение.

□ USB-соединение

Перед началом установки драйверов соедините аппарат и компьютер USB-кабелем.



Замечание

На этом этапе питание включать не нужно. Следуйте инструкциям на экране дисплея.



❑ Сетевое соединение

Перед началом установки драйверов подсоедините аппарат к сети, а затем его включите.



■ Установка драйверов

Для установки драйверов используют установщик или функцию Plug and Play ОС Windows.

Замечания

- Перед началом установки драйверов закройте все работающие программы, такие как антивирусные программы.
 - Для установки драйверов в системах Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2 или Windows Server 2012 используйте установщик.
- 📖 С.10 “Установка драйверов с использованием установщика”

□ Установка драйверов с использованием установщика

1 Проверьте, включен ли аппарат.

Убедитесь, что при подсоединении к USB аппарат выключен, а при подключении сетевого соединения аппарат должен быть включен.

2 Установите DVD-диск с клиентским программным обеспечением и документацией в компьютер.

- Установщик автоматически запускается и открывается диалоговое окно.
- Если установщик автоматически не запускается, на DVD-диске дважды щелкните по файлу Setup.exe.

3 Выберите модель.

Совет

Это диалоговое окно появляется при использовании систем e-STUDIO2505H или e-STUDIO2505F.



4 Выберите позицию “Install/Uninstall All Drivers” и щелкните [Next].


Хотя вы можете выбрать “Install/Uninstall Scanner Driver” “Install/Uninstall Printer Driver” или “Install/Uninstall N/W-Fax Driver”, чтобы установить эти драйверы по отдельности, выберите позицию “Install/Uninstall All Drivers” для установки всех драйверов за один шаг.

Совет

Драйвер сетевого факса или Интернет-факса недоступен для системы e-STUDIO2505H.



5 Выберите “Я принимаю лицензионное соглашение.” и нажмите кнопку [Далее].



6 Прочитайте сообщение и нажмите [Install].

Установщик начинает устанавливать драйвер сканера. Подождите, пока не появится следующее сообщение.



Замечание

Если появляется сообщение о подтверждении завершения установки программного обеспечения, для продолжения установки для издатель выберите позицию [Install] или [Continue Anyway].

7 Выберите [USB] или [TCP/IP], а затем щелкните [Установить].

Установщик начинает устанавливать драйвер принтера.



- При выборе [USB], перейдите к этапу 12.
- При выборе [TCP/IP] выберите [Create a new port] или [Select from the port list].

Совет


При выборе [Select from the port list], выберите порт из появляющегося списка.

- 8** При выборе [Create a new port] на шаге 7 открывается диалоговое окно [Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard]. Щелкните кнопку [Далее].



2


- 9** В поле [Printer Name or IP Address] введите IP-адрес аппарата и щелкните [Next].



В поле [Port Name] название порта появляется автоматически в соответствии с IP-адресом или именем DNS, введенным в поле [Printer Name or IP Address]. В конце IP-адреса в поле [Port Name] добавляется значение “_02”.

Совет

При появлении следующего окна выберите значение [Standard] и щелкните [Next].




10 Щелкните [Finish].



11 После установки драйвера принтера повторите шаги 7 - 10 для установки драйвера сетевого факса или Интернет-факса.

12 При выборе позиции [USB] на шаге 7: Проверьте соединение между аппаратом и компьютером, включите аппарат и нажмите кнопку [Finish]. При выборе позиции [TCP/IP] на шаге 7: Щелкните [Finish].




- При использовании систем Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, либо при использовании Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 при выборе позиции [TCP/IP], пропустите шаг 17.
- При использовании Windows XP, Windows Server 2003 или Windows Server 2003 R2, когда выбрана позиция [USB], перейдите к следующему шагу. После подключения аппарата к компьютеру и подачи питания Windows откроет окно мастера поиска нового оборудования. Этот мастер будет запускаться два раза - и для драйвера принтера, и для драйвера сканера.

- 13** Убедитесь, что выбрана позиция “No, not this time” и затем щелкните [Next].
Windows автоматически обнаруживает оборудование и открывает окно подтверждения установки.



2

- 14** Убедитесь, что выбрана позиция “Install the software automatically (Recommended)” и щелкните [Next].
Подождите, пока мастер проверит и установит это программное обеспечение.



- 15** Щелкните [Finish].



- 16** Для завершения мастера повторите шаги 13 - 15.

17 Установка завершена.

- По завершении установки драйверов выньте DVD-диск из компьютера.
- Теперь вы можете распечатывать и сканировать документы.

Совет

Установщик попросит перезапустить ваш компьютер. Если да, выберите “Да, я хочу сейчас перезагрузить мой компьютер”, чтобы перезапустить компьютер.

□ Установка драйверов с использованием функции Plug and Play

Перед началом установки драйверов соедините аппарат и компьютер Windows USB-кабелем. При использовании функции Plug and Play первым устанавливается драйвер сканера, а затем уже драйвер принтера.

Совет

Мастер дополнительного принтера также может быть использован для установки драйвера принтера. Чтобы использовать мастера дополнительного принтера выберите порт USB или сетевой порт, через который подключено оборудование, чтобы использовать позицию “Выбор порта принтера”.

2

Установка драйверов в Windows Vista / Windows Server 2008

1 Подсоедините аппарат к компьютеру через USB-кабель и затем запустите компьютер.

Замечание

При запуске компьютера не подключайте и не отключайте USB-кабель.

2 Включите аппарат.

Появляется окно “Поиск нового оборудования”.

Если оно не появляется, выключите оборудование и через 10 секунд включите снова. Если вы выключите это оборудование, а затем его сразу же включите, оно не сможет работать правильно.


3 Выберите “Locate and install driver software (recommended)”.

Откроется окно, которое попросит диск (DVD-диск с клиентским программным обеспечением и документацией).




Если откроется окошко с учетной записью, нажмите [Разрешить] или [Продолжить].

4 Выберите “У меня нет диска. Покажите другие варианты”.




5 Вставьте DVD-диск с клиентским программным обеспечением и документацией в компьютер.

6 Щелкните кнопку “Просмотр драйверы на моем компьютере (расширенный)”.



7 Выберите папку на DVD-диске, в которой лежат драйверы, а затем щелкните [OK].

Выберите папку с соответствующими языком и используемой операционной системой. Например, для 32-разрядной английской операционной системы “..\Driver\English\i386”.




8 Щелкните кнопку [Далее].

Если появляется окно безопасности Windows, выберите [Install this driver software anyway].

Замечание

Если появляется сообщение о подтверждении завершения установки программного обеспечения, для продолжения установки для издатель выберите позицию [Install] или [Continue Anyway].

9 По завершении установки щелкните [Заккрыть].



Снова открывается окно “Поиск нового оборудования” и начинается установка драйвера принтера.

10 Для установки драйвера принтера повторите шаги 4 - 9.

11 По завершении установки убедитесь, что в окне принтеров появился значок принтера.

12 Выньте DVD-диск из компьютера.

Установка драйверов в Windows XP / Windows Server 2003 / Windows Server 2003 R2

- 1** Подсоедините аппарат к компьютеру через USB-кабель и затем запустите компьютер.

Замечание

При запуске компьютера не подключайте и не отключайте USB-кабель.

- 2** Вставьте DVD-диск с клиентским программным обеспечением и документацией в компьютер.

- 3** Включите аппарат.

Появляется окно мастера "Поиск нового оборудования".

- Если оно не появляется, выключите оборудование и через 10 секунд включите снова. Если вы выключите это оборудование, а затем его сразу же включите, оно не сможет работать правильно.
- Если появляется сообщение "Обновление Windowse", выберите [Нет].


- 4** Выберите "Нет, не сейчас" и щелкните [Далее].



- 5** Выберите "Install from a list or specific location (Advanced)" и щелкните [Далее].




- 6** Выберите “Search for the best driver in these locations.”, выберите “Include this location in the search:”, а затем нажмите [Обзор].



2

- 7** Выберите папку на DVD-диске, в которой лежат драйверы, и щелкните [OK].
Выберите папку с соответствующими языком и используемой операционной системой.
Например, для 32-разрядной английской операционной системы “..\Driver\English\i386”.



- 8** Нажмите [Далее] и подождите, пока драйвер не будет найден и установлен.
Когда появляется окно “Безопасность Windows”, щелкните по [Продолжить].

9 По завершении установки щелкните на кнопку [Завершено].

Снова появляется окно мастера “Поиск нового оборудования” и начинается установка драйвера принтера.

**10 Для установки драйвера принтера повторите шаги 4 - 9.****11 По завершении установки убедитесь, что в окне “Принтеры и факсы” появился значок принтера.****12 Выньте DVD-диск из компьютера.**

УДАЛЕНИЕ ДРАЙВЕРОВ

УДАЛЕНИЕ ДРАЙВЕРОВ

В этом разделе описаны методы удаления драйверов принтера, сканера и сетевого факса или Интернет-факса. Для удаления драйверов необходимы привилегии администратора. Когда хотите удалить драйвер принтера, см. следующий раздел:

1 Установите DVD-диск с клиентским программным обеспечением и документацией в компьютер.

- Установщик автоматически запускается и открывается диалоговое окно удаления драйверов.
- Если установщик автоматически не запускается, на DVD-диске дважды щелкните по файлу Setup.exe.

2 Выберите модель.

Совет

Это диалоговое окно появляется при использовании систем e-STUDIO2505H или e-STUDIO2505F.




3 Выберите позицию “Install/Uninstall All Drivers” и щелкните [Next].

Хотя вы можете выбрать “Install/Uninstall Scanner Driver” “Install/Uninstall Printer Driver” или “Install/Uninstall N/W-Fax Driver”, чтобы установить эти драйверы по отдельности, выберите позицию “Install/Uninstall All Drivers” для удаления всех драйверов за один шаг.



4 Выберите “Я принимаю лицензионное соглашение.” и нажмите кнопку [Далее].



5 Подтвердите сообщение об удалении программы и щелкните [Выполнить].

- Подождите, пока не появится сообщение о завершении операции.
- Чтобы выйти из этой операции, несколько раз нажмите на кнопку [Выйти].



6 Щелкните [Завершено].



7 Для удаления всех драйверов повторите этапы 5 и 6.

УКАЗАТЕЛЬ

D

DVD-диск с клиентским программным обеспечением и документацией6

T

TCP/IP12

U

USB12

USB-соединение8

Z

Драйвер принтера6

Драйвер сетевого факса или Интернет-факса6

Драйвер сканера6

Сетевое соединение9

Системные требования6

Удаление программы24

Установщик10

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ
Руководство по установке программного обеспечения

e-STUDIO 2505H

e-STUDIO 2505F

e-STUDIO 2007/2507/2507i

TOSHIBA TEC CORPORATION

1-11-1, OSAKI, SHINAGAWA-KU, TOKYO, 141-8562, JAPAN